

M710 labelprinter

Vragen en antwoorden

Maak labels met een toetsenbord, desktopsoftware of mobiele app.



Uw printer bedienen

Zijn zowel de batterij als de AC-adapter inbegrepen?

Ja.

Welke accessoires zijn beschikbaar voor de M710 labelprinter?

Er zijn tal van accessoires beschikbaar, die afzonderlijk kunnen worden aangekocht: verharde draagkoffer, zachte draagtas, kabel van USB-C naar USB type A, lithium-ionbatterij, AC-adapter, reinigingskaarten en een labelrolgeleider.

Kan ik de printer opladen met een USB-C-adapter?

Om de printer op te laden, gebruikt u de adapter/batterijlader, niet de USB-kabel voor gegevensoverdracht.

Waarvoor wordt het touchscreen gebruikt?

Het kleurentouchscreen wordt gebruikt om door het menu te navigeren, menuselecties te maken en wijzigingen in een label aan te brengen door de cursor in een labelbestand te verplaatsen.

Kan ik de instellingen van het automatische snijmes wijzigen om na elk label of elke printopdracht te snijden?

Ja. Het automatische snijmes is programmeerbaar en kan dus na een printopdracht of na elk label snijden.

Wat is de zwarte plastic "adapter"?

Met de zwarte plastic adapter kan de gebruiker M610-labelrollen printen op de M710.

Wat is het aanbevolen temperatuurbereik voor deze printer?

De M710 labelprinter werkt bij temperaturen van 0 °C tot 46 °C.

Hoe snel print de M710?

Hij print tot 76,2 mm per seconde.

Wat is de batterijduur van de meegeleverde lithium-ionbatterij?

Een volledig opgeladen batterij van 2700 mAh print tot 4500 labels.

Hoe duurzaam is de printer?

De M710 labelprinter voldoet aan de MIL-STD-810G norm voor valbestendigheid bij een val van 1,21 m en is bestand tegen opwaaiend zand en stof.

Welke configuratie-instellingen zijn beschikbaar op de printer?

De instellingen zijn eenvoudig te configureren en omvatten: taal, barcode, datum/tijd, lettertype, afbeeldingen, pauzeren/snijden, meeteenheid en Bluetooth.

Welke soorten toetsenborden zijn beschikbaar?

Er zijn 4 verschillende toetsenbordopties, afhankelijk van het land: AZERTY, QWERTY, QWERTZ en CYRILLIC.

Welke soorten objecten kan ik aan een label toevoegen?

U kunt verschillende objecten toevoegen aan labels, waaronder: barcodes, datum/tijd, symbolen, afbeeldingen of tekstobjecten.

Welke barcodesymbologieën (types) zijn beschikbaar?

U kunt kiezen uit 9 barcodesymbologieën: UPC-A, UPC-E, EAN 8, EAN 13, Code 39, Code 128, Interleaved 2 of 5, Data Matrix of QR-code.

Welke geavanceerde functies kan ik gebruiken op de M710?

Geavanceerde functies zijn onder meer: gegevens importeren (lijst), bestanden samenvoegen, labels opslaan en serialisatielabels maken.

Welke labelontwerpassistenten ("wizards") maken deel uit van de printer?

De M710 biedt geavanceerde ondersteuning om algemene labels, 66-block-labels, 110-block-labels, labels voor aansluitklemmen, labels voor schakelkasten, DesiStrip-labels, frontplaatlabels, vlaglabels, labels voor patchpanelen, draadlabels, veiligheidslabels en identificatielabels voor buisjes te maken.

Brady Workstation-desktopsoftware

Hoe verbind ik de printer met Brady Workstation?

Gebruik de USB-kabel om uw printer aan te sluiten op een computer met Brady Workstation-software.

Kan de printer via Bluetooth verbinding maken met een computer?

Nee. De Bluetooth-mogelijkheden van de M710 zijn bedoeld om verbinding te maken met de labelontwerpsoftware die wordt aangestuurd door de "Expreslabels"-app.

Is er een stuurprogramma beschikbaar voor de printer?

Ja, er is een printerstuurprogramma beschikbaar. Gebruik de PDF "Driver Installation Guide" op de meegeleverde USB-stick. Als u de Brady-app "Expreslabels" of Brady Workstation-software gebruikt, hoeft u het Windows-stuurprogramma niet te installeren.

Welke soort labels kunnen gemaakt worden in Brady Workstation?

Gebruik labelsjablonen om een groot aantal verschillende labels te maken: vlambooglabels, eigendomslabels, algemene labels, lean/5S-labels, labels voor patchpanelen, leidingmerkers, veiligheidslabels, labels voor aansluitklemmen of labels met alleen tekst.

Welke geavanceerde functies zijn beschikbaar in Brady Workstation?

De geavanceerde functies omvatten Scan en print, Gegevensautomatisering, Sjablonen, Geavanceerde serialisatie, Geavanceerde gegevensimport en de mogelijkheid om labelbestanden op de printer op te slaan. Meer informatie over de mogelijkheden van Brady Workstation vindt u op www.bradyeurope.com/bradyworkstation.

Mobiele app "Expreslabels"

Is "Expreslabels" compatibel met zowel iOS- als Android-toestellen?

Ja. De app wordt ondersteund op Android-toestellen (6.0 of nieuwer) en iOS-toestellen (10 of nieuwer).

Hoe verbind ik mijn printer met de "Expreslabels"-app?

Gebruik Bluetooth om uw printer te verbinden met een smartphone of tablet die Bluetooth 4.2 of nieuwer ondersteunt. Installeer de app, zet uw printer aan en open "Expreslabels". De M710 verschijnt als beschikbare printer. Het Bluetooth-bereik is maximaal 19,8 meter.

Kunnen meerdere mensen hun apparaten op één printer aansluiten?

Ja. Via de Bluetooth-verbinding kunnen maximaal 5 mobiele apparaten tegelijkertijd met de printer worden verbonden. Via de wifi-netwerkverbinding kunt u bovendien tot 5 gelijktijdige verbindingen tot stand brengen.

Welke aanpassingsmogelijkheden heb ik in "Expreslabels"?

U kunt de standaard maateenheid (imperiaal of metrisch), taal (meer dan 25 opties), lettertype (85 opties), opslaginstellingen of voorinstellingen voor het startscherm (4 opties) aanpassen.

Welk soort labels kan ik maken in "Expreslabels"?

Gebruik labelsjablonen om labels voor schakelkasten, vlaglabels, algemene labels, labels voor patchpanelen, leidingmerkers, veiligheidslabels, krimpkousen, labels voor objectglasjes, labels voor aansluitklemmen, labels voor buisjes en flesjes of wikkellabels te maken.

Labelmaterialen

Hoe weet ik welke labels ik met de printer kan printen?

Voor deze printer zijn Brady Authentic-labels vereist. Deze zijn gemakkelijk herkenbaar aan het Brady Authentic-logo op de doos. De labels moeten beginnen met de prefix M6, M7, M6C, M7C, BM, BMC, BM7 of BM7C. Brady Authentic-labelrollen gebruiken tweerichtingscommunicatie, die de juiste printer- en software-instellingen vaststelt voor optimale labelprestaties en -creatie.

Kan ik mijn oude BMP71-labelcartridges en -printlinten gebruiken in mijn M710 labelprinter?

Nee. De printer vereist Brady Authentic-labels met catalogusnummers die beginnen met de prefix M7-, M7C-, BM7- of BM7C-. De printer heeft ook M710-printlinten nodig die beginnen met "M7-R". Ten slotte zijn M610-labelcartridges in combinatie met de M710-labelrolgeleider (M71-ADAPT-BK) compatibel met de M710 labelprinter (prefix: M6, M6C, BM, of BMC).

Welk soorten labels zijn er beschikbaar voor mijn printer?

Er zijn meer dan 50 materiaalsopties, waaronder weerbestendige labels, elektrostatisch dissipatieve labels, vlaglabels, krimpkousen, hittebestendige labels, laboratoriumlabels, gemetalliseerde labels, multifunctionele labels, papieren labels, EPREP-labels, tags, fraudebestendige labels en wikkellabels.

Zijn er opties voor bulkrollen?

Ja, voor de M710 labelprinter zijn extern ingevoerde "bulkverpakkingen" met een groter aantal labels verkrijgbaar. Er zijn meer dan 110 standaard referenties voor bulkrollen beschikbaar in 14 verschillende materiaalsoorten.

Zijn er opties voor gepersonaliseerde labels?

Ja, u kunt gepersonaliseerde labels bestellen in 67 verschillende materiaalsoorten. Meer informatie over opties voor gepersonaliseerde labels vindt u [hier](#).

Kan ik labels die niet van Brady zijn met deze printer gebruiken?

Nee. De M710 labelprinter gebruikt Brady Authentic-labelrollen om optimale prestaties te garanderen.

Ondersteuning, herstellingen en garantie

Wat is de garantieperiode?

De printer heeft een garantie van twee jaar.

Welke opties zijn er om de printerfirmware te upgraden?

U kunt de printerfirmware upgraden met behulp van Brady Workstation, een USB-stick of een computerverbinding.

Met wie moet ik contact opnemen als de printer hersteld moet worden?

Ons Technical Excellence Center is telefonisch bereikbaar en kan uw printer onderhouden en herstellen:
www.bradyeurope.com/services

Hoe moet ik het touchscreen van de M710 reinigen?

Gebruik een droge, schone, niet-schurende doek om het scherm indien nodig schoon te vegen.
Water of agressieve chemicaliën worden afgeraden.

Welk routineonderhoud moet worden uitgevoerd?

Routineonderhoud omvat: upgraden van de firmware, updaten van de Printer Label Library en het reinigen van de printer.

Wat is de Printer Label Library voor de M710 labelprinter?

De Printer Label Library, voorheen Y-B-bestanden genoemd, is een databasebestand met labels dat op de M610, M611 en M710 labelprinters wordt geïnstalleerd, zodat de labelprinters hun prestaties met de huidige materialen en met nieuwe materialen die voor de printer worden toegevoegd, kunnen optimaliseren. Dit is vooral belangrijk voor nieuwe, gepersonaliseerde labels. U kunt de bestanden van de Printer Label Library [hier](#) downloaden.

 **Bezoek bradyeurope.com/M710
voor meer informatie.**

Your Distributor

GSH Identification Solutions B.V.
Lelystraat 93 K
3364 AH Sliedrecht
Tel. +31 184 421 859
www.gsh-id.nl
info@gsh-id.nl
www.bradywebshop.nl

